

(NL) Gebruiksaanwijzing Electric Slak stroomdraad– Startset #291130

1. Algemeen. De Electric Slug Fence vormt een onoverkomelijke barrière voor allerlei soorten slakken in de moestuin wanneer deze wordt geïnstalleerd zoals bedoeld.
2. Door de lage afrasteringsspanning van 9 V (Block accu) worden de slakken niet beschadigd, maar voelen ze alleen een onaangenaam tintelend gevoel en worden ze onmiddellijk bewogen om te draaien.
3. Voor andere dieren en ook voor mensen is het effect onmerkbaar en absoluut onschadelijk. (Uitsluitend voelbaar bij aanraking met tong)

Waar is dit voor bedoeld?

Dit product en de accessoires worden uitsluitend gebruikt voor het afschrikken van slakken. Technische wijzigingen aan het systeem of de onderdelen ervan zijn niet toegestaan!

Veiligheidsinstructies

Controleer het systeem regelmatig op beschadigingen. En herstel beschadigde onderdelen!

Berg losse kabels op om struikelen of ander letsel te voorkomen!

Controleer regelmatig de toestand van de accu en verwijde lekkende of beschadigde accu's onmiddellijk!

Het Electric voedingsapparaat mag alleen met een 9V-batterij worden gebruikt. Netgebruik is niet toegestaan.

4. Levering inhoud

Electric voedingsapparaat met aangesloten contactclip en bevestigingsplaat (art. 291125),

10 m afrasteringsband (art. 291128),

9VoltBat

Bevestiging schroeven

Werking

5. Een van de contactbanden wordt tijdens het gebruik met regelmatige tussenpozen (ca. 2 seconden) gedurende korte tijd (enkele milliseconden) met 9V-spanning gevoed.

Door het slijmerige, vochtige oppervlak van de slak is hij bijzonder elektrisch geleidend. Als de slak nu een verbinding tot stand brengt tussen de twee contactbanden, dus wanneer hij probeert de afrasteringstape over te steken, vloeit er korte tijd een kleine stroom.

De slak loopt hierdoor geen schade op, maar vindt de stroming onaangenaam en verandert van richting. Het gebruik is daarom absoluut onschadelijk. Het is mogelijk om maximaal drie afzonderlijke afrasteringssecties te voeden met slechts één voedingsapparaat maximaal lengte 30 meter.

Installatie

Vorbereidingen voor de installatie Omgevingsomstandigheden Houd indien mogelijk voldoende afstand tot de grond om verontreiniging van de omheining of vegetatie door planten te voorkomen.

Voor verhoogde bedden wordt aanbevolen om ze in het bovenste derde deel te installeren.

Zorg er altijd voor dat planten niet in contact komen met het afrasteringslint. Dit kan de functie negatief beïnvloeden.

Ondergrond

Voor het aanbrengen (plakken) van de afrasteringstape moeten de volgende punten in acht worden genomen om een maximale hechting van de afrasteringstape te garanderen:

- Ondergrond zo stof- en vuilvrij mogelijk: Reinig de ondergrond indien nodig voor de installatie en laat deze goed drogen.
- Vet- en olievrije ondergrond: Reinig eventuele verontreinigingen van de ondergrond met vet oplopende middelen. Vooral metalen oppervlakken worden vaak geolied of ingevet!
- Let op: Bij pas met olie behandeld hout kan de hechting van de afrasteringsband worden belemmerd.

Wacht een paar weken met het aanbrengen van de afrasteringstape totdat de olie grotendeels is opgenomen.

- Hout: Het oppervlak moet zo glad mogelijk zijn (geschaafd of geschuurd). Een olievrije, waterdichte coating voor buitengebruik wordt aanbevolen om de hechting van de afrasteringstape te vergroten.
- Beton: Het oppervlak moet eerst worden gereinigd en geschuurd om grove korrels en oneffenheden te verwijderen. Voorbehandeling van het oppervlak met diepe primer wordt aanbevolen om de hechting van de afrasteringstape te garanderen.

Hekverbinding: Voordat de afrasteringstape wordt bevestigd, moeten de posities van de bevestigingsplaten van het voedingsapparaat en, indien nodig, de grond connector worden gekozen (de installatie van de bevestigingsplaat vindt plaats op hetzelfde moment dat de afrasteringstape wordt bevestigd).

Montage van de afrasteringstape

Zelfklevende afrasteringstape en bevestiging van de bevestigingsplaten Houd er rekening mee dat de afrasteringstape nooit horizontaal mag worden bevestigd, maar alleen op verticale oppervlakken. Anders kan regenwater niet weggelopen en dus kortsluiting veroorzaken.

De zelfklevende afrasteringstape kan eenvoudig en permanent op bijna alle soorten ondergronden (hout, metaal, kunststof, steen en beton) worden bevestigd en kan indien nodig met een huishoudschaar worden ingekort.

Verwijder de beschermfolie op het zelfklevende oppervlak aan de achterkant van het schrik lint net voor hij wordt bevestigd op de hiervoor genoemde voorbereide ondergrond.

Lijm de afraster linstape zo recht mogelijk op de beoogde ondergrond. Kleine openingen op de ondergrond (kleiner 2 - 3 mm) zijn geen probleem. Zijn deze groter, dan kunnen er kleine slakken doorheen kruipen!

Sluit eventuele openingen of plaats de afrasteringstape in deze openingen.

Succes met de bescherming van uw planten!